



# FI-Schukomat SCHUKO® Steckdosen- Einsatz Schutzkontakt (SCHUKO) 30 mA studioweiß - Plattform 63



## Allgemeine Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Typ:</b>                  | 3120 EUCB-84           |
| <b>Bestellnummer:</b>        | 2CKA003116A0662        |
| <b>EAN:</b>                  | 4011395189641          |
| <b>EUR Listenpreis / ST:</b> | 203,00 € (zzgl. MwSt.) |
| <b>Preisgruppe:</b>          | 14                     |

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.  
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.  
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.  
2-polig abgeschaltet (P,N).  
Ohne PE-Überwachung.  
Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.  
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

## Installation / Montage

**Montage- und Betriebsanleitung:** [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)

**Verdrahtungsplan:** [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)



|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Montageart:</b>             | Unterputzmontage                           |
| <b>Befestigungsart:</b>        | Spreize<br>Schrauben                       |
| <b>Enthaltene Komponenten:</b> | Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz |

---

## Umgebungsbedingungen

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur:</b> | (Betrieb) -25 ... +40 °C |
| <b>Schutzart:</b>           | IP20                     |

---

## Technische Daten

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion:</b>              | mit verbessertem Kontaktsschutz<br>mit Fehlerstrom-Schutzschalter |
| <b>Anzahl Pole:</b>           | 2P+PE                                                             |
| <b>Anzahl Phasen:</b>         | 1                                                                 |
| <b>Anzahl Einheiten:</b>      | 1                                                                 |
| <b>Steckdosentyp:</b>         | Schutzkontakt (SCHUKO)                                            |
| <b>Lieferumfang:</b>          | Zentralscheibe und Einsatz                                        |
| <b>Anschlussart:</b>          | Steckklemme                                                       |
| <b>Sicherheitsfunktionen:</b> | Safety+                                                           |

---

## Elektrische Daten

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):</b>  | 3 kA  |
| <b>Bemessungsspannung (U<sub>r</sub>):</b> | 230 V |
| <b>Bemessungsstrom (I<sub>n</sub>):</b>    | 16 A  |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>              | 30 mA |

**Bemessungsfrequenz (f):** 50 / 60 Hz

---

## Design

**Designlinie:** Plattform 63  
future® linear  
Busch-axcent®  
solo®  
carat®

**Designlinie Variante:** future®  
future® linear  
Busch-axcent®  
Busch-axcent® pur

**Ausführung der Oberfläche:** unbehandelt  
glänzend

**Werkstoff:** Thermoplastischer Kunststoff

**Beschriftungsfeld:** Nein

**RAL Nummer:** ähnlich RAL 9016

**Farbe:** studioweiß

---

## Abmessungen

**Breite (Netto-Abmessung):** 71 mm

**Höhe (Netto-Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-Abmessung):** 55 mm

**Nettogewicht:** 122 g

**Einbautiefe (t<sub>2</sub>):** 32 mm

---

## Material Compliance

**RoHS Information:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 3120 EUCB-84 \(2CKA200000E4306\)](#)

**RoHS Status:** nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

**REACH Erklärung:** [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

**REACH Datum:** 20240705

**Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-84 \(2CKA100000E0761\)](#)

---

## Klassifikationen

**ETIM 9:** EC000125 - Steckdose

**eClass:** V11.0 : 27144042

**WEEE Kategorie:** 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

**WEEE B2C / B2B:** B2C

---