



384203

Jalousie-Drehschalter 2-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung

Technische Merkmale

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster Schalter 2-polig

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Schaltart/Variante Mit 0-Stellung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Mit Spreizkrallen

Zugehörige Serien Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1