

Produktdetails

AA/A 2.1.2

AA/A2.1.2 Analogaktor, 2fach, AP



Allgemeine Informationen

Typ	AA/A 2.1.2
Bestellnummer	2CDG110203R0011
EAN	4016779954075
Beschreibung	AA/A2.1.2 Analogaktor, 2fach, AP
Langbeschreibung	Der Analogaktor wandelt über KNX empfangene Telegramme in Spannungssignale (0...10V) um. Diese Analogen Ausgangssignale werden zum Steuern von Regelprozessen verwendet. Beispielsweise können Geräte der Heizung-, Klima-, Lüftungstechnik basierend auf der über den Bus empfangenen Information gesteuert werden. Der Analogaktor hat 2 Kanäle und ein Gehäuse für die Aufputz Montage. Das ABB i-bus Tool kann für eine detaillierte Diagnose und verbesserte Inbetriebnahme verwendet werden.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941173P0002
Montageart	Aufputzmontage

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC505169D0201
------------------------------------	-----------------

Spannungsbereich	0 ... 10 V DC
Hilfsspannung AC/DC	KNX
Ausgangsspannung (U _{out})	0 ... 10 V DC
Verlustleistung	0.3 W
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Ausführung	Grundmodul
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

Material Compliance

RoHS Information	2CDK505164D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	dc5ed82c-f241-4291-882b-062944c53983 Deutschland (DE)

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +70 °C
Schutzart	IP54

Abmessungen

Breite	117 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	51 mm
Gewicht	0.26 kg
Einbautiefe (t ₂)	51 mm
Maßzeichnung	9AKK108464A0587

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK505164D2701
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001096 - Bussystem-Analogaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B	B2C
eClass	V11.0 : 27143109
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Ausgänge → Analogaktoren

