




85145126



**IP20**

## KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.x anthrazit, samt

### Technische Merkmale

#### Ausstattung

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Anzahl Kanäle            | 2   |
| Lebenszyklus Transmitter | 1 % |

#### Konnektivität

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Ja |
| Empfänger Kategorie    | 2  |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Werkstoff

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Anthrazit |
|-------|-----------|

#### Texte

|          |                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
| Schutz   | Mit Demontageschutz                                                                                                                                                                      |