BUSCH-JAEGER

WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. Funk elfenbeinweiß - Plattform 63

Allgemeine Informationen

Typ:	6732-82
Bestellnummer:	2CKA006730A0049
EAN:	4011395149898
EUR Listenpreis / ST:	194,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Batterie im Lieferumfang enthalten.

Zum Beschriftungstool

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 673X-XXX (2CKA000073B7534)
Montageart:	Aufputzmontage
Einbaulage:	Wand
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Anzahl Kanäle:	2
Anzahl Einheiten:	2
Unterstützte Bussysteme:	WaveLINE
Produktreihe:	WaveLINE
Datenübertragungsstandard:	Funk
Chemische Batteriezusammensetzung:	Lithium, nicht aufladbar
Batteriegröße:	CR2032
Batterieart:	Knopfzelle
Batteriegewicht:	3 g
Anzahl Batterien:	1

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	3 V
Hilfsspannung AC/DC:	3 V AC/DC

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear solo® carat® Busch-dynasty®
Designlinie Variante:	future® future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Ja
RAL Nummer:	ähnlich RAL 1013
Farbe:	elfenbeinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	63 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	63 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	15.6 mm
Nettogewicht:	33.5 g

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6732-82 (2CKA200000E6234)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20230825
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6732-82 (2CKA100000E0670)

Kategorien

ETIM 9:	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
eClass:	V11.0 : 27144039
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C